

Superior Button Jeweller

Bouton de panique / bouton intelligent sans fil



Nouveau

BASELINE Button Jeweller	SUPERIOR Superior Button Jeweller
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.


Modes de fonctionnement

Superior Button Jeweller prend en charge 3 modes : bouton de panique, contrôle des dispositifs d'automatisation et mise en sourdine de l'alarme incendie interconnectée. Le mode de fonctionnement est ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administrateur dans les applications Ajax.

Types d'événements


Le Superior Button Jeweller prend en charge de nombreux types d'événements, y compris l'intrusion, l'incendie, l'alarme de secours, le bouton de panique, l'alarme de gaz, le dysfonctionnement, les fuites et l'événement personnalisé. Le type d'événement est ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec les droits d'administration dans les applications Ajax.

Protection contre le déclenchement accidentel de l'alarme : pression double ou longue




Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 300 m (4 250 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement
- Batterie préinstallée
- Avertissement de batterie faible
- Contrôle de l'état de la batterie



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Possibilité de transporter le dispositif sur le poignet, sur le cou, ou sur le porte-clés
- Installation sur une surface plane à l'aide d'un support Holder (vendu séparément)



Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=BT.S.J	Conformité aux normes EN 50131-3 (Grade 2) INCERT SSF NFA2P	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 300 m jusqu'à 4 250 ft Dans un espace ouvert	Alimentation Batterie 1 × CR2032 Préinstallé Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans Fabricant Renata
Installation Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP55	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 47 × 35 × 13 mm 1,85" × 1,38" × 0,51" Poids 16 g 0,56 oz	Kit complet Superior Button Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Ruban adhésif double face Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-button-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems