


Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Télécommande sans fil avec bouton de panique
et gestion des modes de sécurité



Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior.
Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent
vendre, installer et administrer les produits Superior.



Ajax Superior SpaceControl Jeweller possède un revêtement en silicone sur les indicateurs lumineux. Cette amélioration offre une **protection accrue contre l'humidité**.

Armer

Arme l'installation

Désarmer

Désarme l'installation

Mode nuit


Active le Mode nuit (fait passer les
dispositifs en mode d'armement
pour la sécurité du périmètre)

Panique

Notifie un danger ou une urgence
à un centre de télésurveillance
et à des utilisateurs




Protection contre l'activation accidentelle : pression double ou prolongée



Jeweller


Technologie de communication

- Jusqu'à 1 300 m (4 250 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Indication LED de l'appui du bouton



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Batterie remplaçable préinstallée
- Notifications de faible charge de la batterie



Configuration rapide

- Jumelage avec une centrale par QR code
- Gestion et configuration à distance dans l'application
- Peut être transporté dans une poche ou sur un porteclé



Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J	Conformité EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente. Portée de communication jusqu'à 1 300 m jusqu'à 4 250 ft Dans un espace ouvert.	Alimentation Batterie 1 × CR2032 Préinstallée. Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans
Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP32	Boîtier Couleur Noir Blanc Dimensions 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39" Poids 13 g 0,46 oz	Kit complet Ajax Superior SpaceControl Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems