



Superior StreetSiren Fibra

Sirène filaire pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.




Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs



4 missions, 1 dispositif

- L'alarme est utilisée pour effrayer les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de la sécurité informe les utilisateurs de l'armement ou du désarmement du système et des temporisations à l'armement ou au désarmement
- Carillon alerte les utilisateurs du déclenchement des détecteurs d'ouverture lorsque le système est désarmé
- L'indication après alarme informe les utilisateurs et les patrouilles de sécurité du déclenchement du système




Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Une ligne pour différents types de dispositifs



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Boîtier robuste




Alarmes réglables

- Le Mode groupe définit une réponse de la sirène aux changements du mode de sécurité et aux alarmes dans son groupe
- Volume réglable de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes



Alimentation

- Faible consommation d'énergie : jusqu'à 0,37 W
- La batterie rechargeable préinstallée alimente le dispositif
- Calculateur d'alimentation
- Test de résistance à la consommation d'énergie



Installation facile

- Jumelage avec le système de sécurité via le QR code ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier de la sirène
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F	Communication avec la centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Alertes Alarmes Acoustique LED Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique LED Mode de sécurité LED Carillon d'entrée Acoustique Indication après-alarme LED	Caractéristiques Types d'événements Acoustique LED Volume de l'alarme de 85 à 113 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz
Alimentation Principale 24 V==, jusqu'à 100 µA De la ligne Fibra De secours LTO 18650, 1 500 mAh, 2,4 V== Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale	Installation Température de fonctionnement de −25°C à +50°C de −13°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP54 Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus 8,2 ft ou plus	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 198,5 × 198,5 × 59 mm 7,81" × 7,81" × 2,28" Poids 516 g 20,28 oz Alarme anti-sabotage	Kit complet Superior StreetSiren Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems